


TENSIONES	CORRIENTES	POTENCIAS
V1: 50V	I1	Pot. Exc. Vid.
V2: 50V	I2	Pot. Ref. Son.
V3: 50V	I3	Pot. Dir. Son.
V4: 50V	I4	Pot. Ref. Ant.
V5: 50V	I5	Pot. Dir. Ant.
V6: 50V	I6	Pot. Dir. Ant.
V Fase R	I SON. 1	
V Fase S	I SON. 2	
V Fase T		
V. COMBINADA		
V. AUX. (+12V)		

Ditel S.R.L. COMUNICACIONES		Equipo: TDV2000
		TRANSMISOR TV 2000W VHF
Titulo: DIAGRAMA DE BLOQUES		
Observaciones:	Doc.N.:	Fecha: 15/04/02
Rev. 0	Bill W101566	Hoja: De:

DITEL TDV2000



VISTA FRONTAL

VISTA POSTERIOR

IDENTIFICACION DE CONECTORES

- 1 ENTRADA DETECTOR POTENCIA REFLEJADA SALIDA (MCX) - ACOPLADOR DE SALIDA (BNC)
- 2 ENTRADA DETECTOR POTENCIA DIRECTA SALIDA (MCX) - ACOPLADOR DE SALIDA (BNC)
- 3 ENTRADA DETECTOR POTENCIA REFLEJADA SONIDO (MCX) - ACOPLADOR DE SONIDO (BNC)
- 4 ENTRADA DETECTOR POTENCIA DIRECTA SONIDO (MCX) - ACOPLADOR DE SONIDO (BNC)
- 5 ENTRADA DETECTOR POTENCIA EXCITACION VIDEO (MCX) - DIVISOR x 6 DE VIDEO (BNC)
- 6 MONITOREO RF SALIDA (BNC)
- 7 SALIDA SONIDO MODULADOR (BNC) - ENTRADA EXCITADOR DE SONIDO (BNC)
- 8 SALIDA EXCITADOR DE SONIDO (BNC) - ENTRADA DIVISOR x 2 SONIDO (BNC)
- 9 SALIDA 1 DIVISOR x 2 SONIDO (BNC) - ENTRADA AMPLIFICADOR 1 DE SONIDO (BNC)
- 29 SALIDA 2 DIVISOR x 2 SONIDO (BNC) - ENTRADA AMPLIFICADOR 2 DE SONIDO (BNC)
- 10 SALIDA AMPLIFICADOR 1 DE SONIDO (N) - ENTRADA SUMADOR DE SONIDO x 2 (N)
- 11 SALIDA AMPLIFICADOR 2 DE SONIDO (N) - ENTRADA SUMADOR DE SONIDO x 2 (N)
- 12 SALIDA RF SONIDO (N) AL DIPLEXOR
- 13 SALIDA VIDEO MODULADOR (BNC) - ENTRADA PREEXCITADOR DE VIDEO (BNC)
- 28 SALIDA PREEXCITADOR DE VIDEO (BNC) - ENTRADA EXCITADOR DE VIDEO (BNC)
- 14 SALIDA EXCITADOR DE VIDEO (N) - ENTRADA DIVISOR DE VIDEO x 6 (N)
- 15 SALIDA 1 DIVISOR (BNC) - ENTRADA AMPLIFICADOR de SALIDA 1 (N)
- 16 SALIDA 2 DIVISOR (BNC) - ENTRADA AMPLIFICADOR de SALIDA 2 (N)
- 17 SALIDA 3 DIVISOR (BNC) - ENTRADA AMPLIFICADOR de SALIDA 3 (N)
- 18 SALIDA 4 DIVISOR (BNC) - ENTRADA AMPLIFICADOR de SALIDA 4 (N)
- 19 SALIDA 5 DIVISOR (BNC) - ENTRADA AMPLIFICADOR de SALIDA 5 (N)
- 20 SALIDA 6 DIVISOR (BNC) - ENTRADA AMPLIFICADOR de SALIDA 6 (N)
- 21 SALIDA AMPLIFICADOR de SALIDA 1 (N) - ENTRADA 1 SUMADOR (N)
- 22 SALIDA AMPLIFICADOR de SALIDA 2 (N) - ENTRADA 2 SUMADOR (N)
- 23 SALIDA AMPLIFICADOR de SALIDA 3 (N) - ENTRADA 3 SUMADOR (N)
- 24 SALIDA AMPLIFICADOR de SALIDA 4 (N) - ENTRADA 4 SUMADOR (N)
- 25 SALIDA AMPLIFICADOR de SALIDA 5 (N) - ENTRADA 5 SUMADOR (N)
- 26 SALIDA AMPLIFICADOR de SALIDA 6 (N) - ENTRADA 6 SUMADOR (N)
- 27 SOBRETENSION SUMADOR (Twin-BNC) - MODULO DE CONTROL

IDENTIFICACION DE MODULOS

- A1-A6 MODULOS AMPLIFICADORES DE SALIDA DE VIDEO 1-6
- E1 MODULO EXCITADOR DE VIDEO
- PE1 MODULO PREEXCITADOR DE VIDEO
- DIV DIVISOR x 6 DE VIDEO
- ES MODULO EXCITADOR DE SONIDO
- DIVS MODULO DIVISOR x 2 DE SONIDO
- SUM SUMADOR x 2 DE SONIDO
- AS1 MODULO AMPLIFICADOR DE SALIDA DE SONIDO 1
- AS2 MODULO AMPLIFICADOR DE SALIDA DE SONIDO 2

NOTA: en la vista frontal faltan los frentes de los ventiladores y las fuentes para poder apreciar mejor el interior del equipo.

DITEL S.R.L. <small>COMERCIALIZADORA</small>		Equipo: TDV2000
Titulo: VISTAS FRONTAL Y POSTERIOR		
Observaciones:	Doc.N.: V101297	Fecha: 31/08/04
	Hoja: 1	Pag: 1